

# marantz®

## because music matters

### PM5003



*L'amplificateur intégré PM5003 Marantz est le premier de sa catégorie à proposer une architecture à courant réactif – une caractéristique jusque là réservée à des modèles beaucoup plus chers. Cette technologie offre un traitement du signal très rapide et précis ce qui a pour résultat une reproduction parfaitement symétrique du son stéréo et une image musicale très ouverte et précise. L'unité comprend des commandes pour la Tonalité et le Loudness, ainsi qu'une fonction Source directe et une sortie casque. Le châssis et la façade en métal offrent une base rigide pour une performance de haute qualité. La télécommande du système Marantz peut commander tout le système, CD, tuner ou DVD. Le PM5003 inaugure une nouvelle gamme d'amplificateurs intégrés Marantz et offre aux amoureux de la musique une haute qualité sonore et de la flexibilité.*



PM5003 Black : 4951035037164

PM5003 Silgld : 4951035037164

Eco : 0.84 HT

# marantz®

## because music matters

CARACTERISTIQUES	PM5003
Nombres de canaux	2
Topologies à courant contre réaction	o
Gestion d'alimentation linéaire	o
CCNE	-
Contrôle linéaire du volume	-
Possibilité BTL (bridge)	-
Bi-Amp et fonction multicanal	-
Transformateur d'alimentation: Toroidal / EI	-/o
Choke input	-
Diodes Shottky	-
Version HDAM	CF
Composants audiophiles haut de gamme	-
Composants sélectionnés	o
Phono EQ: Standard / Current Feedback / Constant Current Feedback	o/-/-
Tampon d'alimentation en entrée (toutes les entrées / seulement le CD )	-/-
Circuit symétrique PCB	-
dissipateur thermique en aluminium extrudé	-
dissipateurs thermiques indépendants	-
System block shielding: Copper / metal / none	-/-/o
Chassis plaqué cuivre	-
Plaque de fond supplémentaire	-
Ecran LCD à faible bruit	-
Ecran LED à faible bruit	-
Vumètre : Analogique / Digital	-
Balance / Bass / Treble / Loudness	o/o/o/o
Source Direct	o
Power Amp direct	-
Mode Veille	o
<b>ENTREES/ SORTIES</b>	
Entrées audio	6
Entrée Phono : MM/MC	o/-
Sorties Audio	2
Entrées/sorties symétriques	-/-
Pre-out / Main-in	-/-
Cinch plaqué or	-
Speaker A/B	o
Bornies: à vis plaqué or/ à vis	o/-/-
Nombres de sorties HP	4
D-Bus	o
Bus de contrôle flottant (3.5mm mono jack x 2)	-
Commande de contrôle d'alimentation (Trigger - in/out )	-
Flasher in / IR Receiver in	-/-
Sortie casque	o
Entrée I-Pod (directe / docking station)	-/o
<b>SPECIFICATIONS</b>	
Puissance de sortie (8/4 Ohm RMS)	40/55 W
Puissance de sortie (8/4 Ohm DIN)	45/60 W
Puissance de sortie (8/4 Ohm IHF)	55/80 W
Puissance de sortie en mode bridgé (8 Ohm RMS)	-
Réponse en fréquence	10Hz-50kHz (+0,-1dB)
Distorsion harmonique totale	0.01%
Facteur d'amortissement	100
Sensibilité en entrée : MM	2.2 mV / 47 kOhm
Sensibilité en entrée : MC	-
Rapport signal / bruit : MM/MC	83dB/ -
Sensibilité en entrée : Haut niveau	200mV / 20kOhm
Sensibilité en entrée : Haut niveau symétrique	-
Rapport signal / bruit: Haut niveau	100dB
<b>GENERAL</b>	
Couleurs : Gold/Silver/Black/Silver-Gold	-/-/o/o
Façade métallique	o
Consommation électrique en W	110
Consommation en veille en W	0.4
Cordon d'alimentation détachable	o
télécommande	RC003PM
Système de télécommande	System
Dimension maximum ( L x P x H )	440x369.5x104.5
Poids en Kg	6.7

