

marantz®

because music matters

PM7003



Cet amplificateur intégré stéréo à courant réactif est la solution idéale pour l'audiophile qui recherche une musicalité sans compromis et un fonctionnement flexible. Le mode « ampli direct » vous permet de l'utiliser aussi comme un pur amplificateur de puissance. Il bénéficie du nouveau design M1 Référence standard et délivre 2 x 70 Watts sous 8 Ohms, les circuits symétriques assurant une parfaite symétrie du signal. Les composants audio haut de gamme, les modules HDAM à courant réactif et la fonction source directe assurent la meilleure qualité sonore, tandis que l'alimentation très stable, apportant un courant instantané haute vitesse, souligne davantage encore la superbe qualité du PM7003. Avec six entrées audio comprenant une entrée phono (MM) et deux paires de borniers d'enceinte, c'est le coeur de votre système stéréo. Tout cela engendre une qualité sonore exceptionnelle.



PM7003 Black: 4951035037447

PM7003 Silver: 4951035037454

Eco : 0.84 HT



marantz®

because music matters

CARACTERISTIQUES	PM7003
Nombres de canaux	2
Topologies à courant contre réaction	o
Gestion d'alimentation linéaire	o
CCNE	o
Contrôle linéaire du volume	-
Possibilité BTL (bridge)	-
Bi-Amp et fonction multicanal	-
Transformateur d'alimentation: Toroidal / EI	-/o
Choke input	-
Diodes Shottky	o
Version HDAM	CF
Composants audiophiles haut de gamme	o
Composants sélectionnés	o
Phono EQ: Standard / Current Feedback / Constant Current Feedback	o/-/-
Tampon d'alimentation en entrée (toutes les entrées / seulement le CD)	-/o
Circuit symétrique PCB	o
dissipateur thermique en aluminium extrudé	o
dissipateurs thermiques indépendants	-
System block shielding: Copper / metal / none	-/-/o
Chassis plaqué cuivre	-
Plaque de fond supplémentaire	-
Ecran LCD à faible bruit	-
Ecran LED à faible bruit	-
Vumètre : Analogique / Digital	-
Balance / Bass / Treble / Loudness	o/o/o/-
Source Direct	o
Power Amp direct	o
Mode Veille	o
ENTREES/ SORTIES	
Entrées audio	6
Entrée Phono : MM/MC	o/-
Sorties Audio	2
Entrées/sorties symétriques	-/-
Pre-out / Main-in	o/-
Cinch plaqué or	CD only
Speaker A/B	o
Bornies: à vis plaqué or/ à vis	o/-/-
Nombres de sorties HP	4
D-Bus	o
Bus de contrôle flottant (3.5mm mono jack x 2)	-
Commande de contrôle d'alimentation (Trigger - in/out)	-
Flasher in / IR Receiver in	-/-
Sortie casque	o
Entrée I-Pod (directe / docking station)	-/o
SPECIFICATIONS	
Puissance de sortie (8/4 Ohm RMS)	70/100 W
Puissance de sortie (8/4 Ohm DIN)	80/120 W
Puissance de sortie (8/4 Ohm IHF)	-
Puissance de sortie en mode bridgé (8 Ohm RMS)	-
Réponse en fréquence	10 Hz-80 KHz (+0, -1.0dB)
Distorsion harmonique totale	0,0001
Facteur d'amortissement	100
Sensibilité en entrée : MM	2 mV / 47 K ohms
Sensibilité en entrée : MC	-
Rapport signal / bruit : MM/MC	85/- db
Sensibilité en entrée : Haut niveau	200 mV / 20K ohms
Sensibilité en entrée : Haut niveau symétrique	-
Rapport signal / bruit: Haut niveau	106 dB
GENERAL	
Couleurs : Gold/Silver/Black/Silver-Gold	-/-/o/o
Metal Front Panel	o
Power Consumption in W	200
Standby Consumption in W	0.3
Detachable Power Cable	o
Remote Control	RC003PM
System Remote Function	System
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm	440x364x123
Weight in kg	10.5

