

LM-MINI-84IA Amplificateur à tubes pour casque – Single Ended EL84 – 2x3W

POINTS FORTS

- ✓ Compacité
- ✓ Câblage en l'air



FICHE LOGISTIQUE

Code EAN
Noir : 0712038177509

DEEE
4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT
175 x 123 x 190 cm / 4,5 Kg

CARTON
260 x 210 x 220 cm / 4,6 Kg



La société Line Magnetic a été fondée en 2005 par des audiophiles asiatiques passionnés par les électroniques à tubes. Tous les schémas sont le fruit d'une équipe d'ingénieurs expérimentés, la société possède sa propre usine dans laquelle tous les produits sont réalisés à base de montages « en l'air ».

L'amplificateur casque LM-MINI-84IA fonctionne en push-pull avec 2 tubes EL84 en Classe AB et délivre une puissance de 2x3W.

Il dispose d'une entrée ligne asymétrique, d'une sortie casque en façade et de groupes de sorties de 4 et 8Ω.

L'usage de composants de haute qualité câblés en l'air pour la plupart est le gage d'une fiabilité exemplaire.

La puissance est confiée à deux transformateurs de type EI conçus spécialement pour lui permettre d'offrir un son dynamique et naturel.

TUBES

Etage d'entrée : 2x 12AX7
Etage de puissance : 2x EL84

Support des Tubes en stéatite

Réglage des BIAS

Entrée analogique : 1 entrée ligne stéréo

Impédance de charge : 4/8Ω

Transformateur blindés et bobinés à la main

Cage grillagée de protection des tubes métallique et amovible

Tubes fournis

12AX7

EL84

Tubes acceptés en remplacement

12AX7EH, ECC83, E83CC, CV4004, ECC803, 5751

6P14, 6P14P, 6BQ5, N709



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur en Classe A
2x3W RMS
Tubes : 2x 12AX7, 2x EL84

Distorsion harmonique totale : 1% (1kHz)
Rapport signal/bruit : 87dB (Pondéré A)
Bande passante : 10 à 50.000 Hz (-1.5 dB)
Sensibilité d'entrée ligne : 210 mV (Mode Intégré)
impédance d'entrée : 100kΩ
Impédance de charge des enceintes à connecter : 4/8Ω

Connectique

1x Entrée ligne RCA (paire)
1x Sortie casque Jack 3,5mm
1x Bornes haut-parleurs bananes (paires)
sélectionnable pour 4/8Ω

Accessoires inclus

2x Fusibles
1x Cordon d'alimentation détachable
1x Manuel
1x Carte de garantie