

MICHI

X3

AMPLIFICATEUR INTEGRE STEREO



2 x 350 Watts



Classe AB



DAC AKM 32-bit/
768kHz



Bluetooth
apt-X et AAC



Entrée XLR



Télécommande
incluse

L'amplificateur intégré Michi X3 offre des performances audio sans compromis avec une gamme complète de sources d'entrée comprenant l'analogique, le numérique, le PC-USB, le XLR, le Bluetooth apt-X et une connexion Phono MM pour les amateurs de vinyle. Le X3 est présenté dans un design novateur et élégant, délivrant 350 watts de puissance de classe AB à des enceintes sous 4 ohms, tout en conservant une précision musicale et des détails acoustiques exceptionnels..

Un DAC AKM 32 bits, 768 kHz effectue la conversion numérique-analogique et est complété par des composants sélectionnés avec soin dans tous les circuits essentiels en s'appuyant sur plus de 58 ans d'expérience en conception audio. D'innombrables heures d'écoute et des tests rigoureux sur banc d'essai garantissent que le X3 tient sans effort la promesse d'une expression musicale précise, fidèle à la marque Michi.

Le X3 est doté de nombreuses fonctions permettant une intégration transparente dans n'importe quel système audio. Les connexions du panneau arrière prennent en charge toutes les méthodes de câblage courantes grâce à des connectiques personnalisées Michi.

Les borniers des enceintes sont plaqués en rhodium pour les installations bicâbles. Les commandes du panneau avant et un écran haute résolution assurent un fonctionnement sans faille et une configuration simple à l'aide de la télécommande IR Michi.

Le X3 comprend un transformateur toroïdal à haut rendement, surdimensionné et à très faible bruit, fabriqué en usine par la firme Michi, avec des régulateurs de tension indépendants qui isolent les circuits numériques, analogiques et d'amplification, éliminant ainsi les bruits et distorsions indésirables.

La connectivité Ethernet et RS232 permet une intégration simple avec tous les systèmes de contrôle courants, les mises à jour logicielles étant disponibles via Internet ou une clé USB.

Le X3 est sûr d'apporter d'innombrables heures de divertissement pour tous les styles d'écoute et tous les genres de musique.

MICHI

X3

AMPLIFICATEUR INTEGRE STEREO



SPECIFICATIONS

Puissance de sortie maximale	350 watts/canal (4 ohms)	Section numérique	
Puissance de sortie Continue	200 watts/canal (8 ohms)	Réponse en fréquence	20 Hz - 20k Hz (0 ± 0.4 dB)
Distorsion harmonique totale	< 0.008%	Rapport signal sur bruit (Pondération "A")	102 dB
Distorsion d'intermodulation (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0.03%	Sensibilité d'entrée/Impédance	0 dBFs / 75 ohms
Réponse en fréquence		Niveau en sortie préamplificateur	1.3 V (volume indicatif -20 dB)
Entrée Phono	20 Hz-20k Hz (+0 dB, +0.4 dB)	Sorties numériques	SPDIF LPCM (jusqu'à 192kHz 24 bit)
Niveau d'entrée ligne	10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0.4 dB)	PC-USB	Audio USB Classe 1.0 (jusqu'à 96kHz 24-bit) Audio USB Classe 2.0 (jusqu'à 384kHz 32-bit)* *nécessite l'installation d'un driver Support DSD et DoP
Facteur d'amortissement (20 Hz - 20kHz, 8 ohms)	350	Alimentation	
Sensibilité en entrée / Impédance		Europe	230 V, 50 Hz
Entrée Phono (MM)	5.2 mV / 47k ohms	USA	120 V, 60 Hz
Entrée RCA	340 mV / 100k ohms	Consommation	500 watts
Entrée XLR	540 mV / 100k ohms	Consommation en veille	
Charge en entrée		Normal	< 0.5 watts
Entrée Phono (MM)	60 mV	Activation réseau	< 2 watts
Entrée ligne RCA	3.5 V	BTU (4 ohms, 1/8)	1303 BTU/h
Entrée ligne XLR	5.5 V	Dimensions (L x H x P)	485 x 150 x 452 mm
Niveau de sortie du préamplificateur / Impédance	1.9 V / 100 ohms	Dimension écran en façade	132 mm
Contrôles des tonalités		Poids (net)	28.9 kg
Graves	±10 dB at 100 Hz	Finition	Noir
Aigües	±10 dB at 10k Hz		
Rapport signal sur bruit (pondération "A")			
Entrée Phono	80 dB		
Entrée niveau ligne	102 dB		
Séparation des canaux			
Entrée Phono	> 55 dB		
Entrée niveau ligne	> 55 dB		

Toutes les spécifications sont exactes au moment de l'impression.
Michi se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.